

ECS8201E

RS232-RS485/422 接口转换器

使用说明书

一、概述

ECS8201E 接口转换器，兼容 RS-232C、RS-422、RS-485 标准，能够将单端的 RS-232 信号转换为平衡差分的 RS-485/422 信号，内置快速的瞬态电压抑制保护器，此保护器被设计用来保护 RS-485/422 接口，采用当今先进的 TVS (TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR) 瞬态电压抑制器，正常情况下 TVS 管呈高阻状态，当 TVS 管两端经受瞬间的高能量冲击时，它能以极高的速度将其两端的阻抗降低，吸收一个大电流，从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上，保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电 (LIGHTNING)，提供每线 600W 的雷击浪涌保护功率，以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压，并且极小的极间电容保证了 RS-485/422 接口的高速传输。RS-232 端通过一个 DB9 母头的连接器与兼容 RS-232C 标准接口相连，RS-485/422 端通过接线端子连接。转换器内部带有零延时自动收发转换，独有的 I/O 电路自动控制数据流方向，而不需任何握手信号 (如 RTS、DTR 等)，无需跳线设置实现全双工 (RS-422)、半双工 (RS-485) 模式转换，即插即用。确保适合一切现有的通信软件和接口硬件，不需要对以前的基于 RS-232 的工作方式任何软件的修改。

ECS8201E 接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接，点到多点每台转换器可允许连接 32 个 RS-485/422 接口设备，数据通讯速率 300-115.2K，带有电源及数据流量指示灯可指示故障情况、支持 RS-232 到 RS-485/422 双向转换。

二、性能参数

1. 接口特性：兼容 EIA/TIA 的 RS232C/485/422 标准；
2. 电气接口：RS232 接口输入 DB9 母头的连接器，RS-485/422 接口输出接线端子

3. 保护等级：RS485/422 口每线 600W 雷击浪涌保护
4. 工作方式：异步半双工或异步全双工
5. 信号指示：指示灯电源 (PWR)
发送 (TXD)
接收 (RXD)
6. 传输介质：双绞线或屏蔽线
7. 传输速率：0-115.2K BPS
8. 外形尺寸：97mmX65mmX22mm
9. 使用环境：-25℃ 到 70℃，相对湿度为 5%到 95%
10. 传输距离：0-1,200 米 (115200bps-9600bps)

三、连接器和信号：

RS-232C DB9 引脚分配

(PIN)	RS-232C 接口信号
1	保护地
2	接收数据 SIN (RXD)
3	发送数据 SOUT (TXD)
4	数据终端准备 DTR
5	信号地 GND
6	数据装置准备 DSR
7	请求发送 RTS
8	清除发送 CTS
9	响铃指示 RI

RS-485/422 输出信号及接线端子引脚分配

(PIN)	RJ45	输出信号	RS422	RS485
1	1	T/R+	发 (A+)	(A+)
2	2	T/R-	发 (B-)	(B-)
3	3	RXD+	收 (A+)	空
4	6	RXD-	收 (B-)	空

5		GND	地线
6		VCC	9-24VDC 输入/输出
7		N/A	空
8		N/A	空
9		N/A	空

四、硬件安装及应用：

安装 ECS8201E 接口转换器前请先仔细阅读产品说明书，将产品所配的通信电缆接入 RS-232 接口端，电源变换器接入插口，本产品采用 DB-9/DB-9 通用连接器为输入/输出接口，无需跳线设置自动实现 RS-485 或 RS-422 通信方式，可使用双绞线或屏蔽线，连接、拆卸非常方便。T/R+T/R-代表发射、接收 A+/B-，RXD+/RXD-代表接收 A+/B-，VCC 代表输入或输出电源，GND 代表公共地线，点到点、点到多点、半双工通信接两根线 T/R+、T/R-，点到点、点到多点、全双工通信接四根线 T/R+、T/R-、RXD+、RXD-。ECS8201E 接口转换器支持以下四种通信方式：

- 1、点到点/四线全双工
- 2、点到多点/四线全双工
- 3、点到点/两线半双工
- 4、点到多点/两线半双工

转换器作为全双工或半双工接线时，为了防止信号的反射和干扰，需在线路的终端接一个匹配电阻 (参数为 120 欧姆 1/4W)